

NOVINKA
SAMOUCENIE
KÓDU

Batéria 12V/L 1028 23A

BZ3-1S

Bezdrôtový zvonček

ES PREHLÁSENIE O ZHODE
My ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
týmto prehlasujeme, že výrobok
BZ3-1S je v zhode so základnými
požiadavkami a ďalšími príslušnými
ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Vydané: 1. 5. 2004



DOSAH
AŽ 100 M

**Naučí sa až 8 rozdielnych kódov,
zvonček je možné ovládať až
8-mi rôznymi vysielacími.**

EB
S.R.O.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC



230 VAC
NAPÁJANIE PRIJÍMACA



IP 65
ODOLNÉ PROTI DAŽDU



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE



LEAD FREE
v súlade s RoHS



PRE SLUCHOVO
POSTIHNUTÝCH

BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK BZ3-1S

so svetelnou, zvukovou indikáciou, spínanou zásuvkou a unikátnym systémom **SAMOUČENIA AŽ 8-MICH KÓDOV.**

Spínacia zásuvka slúži na pripojenie napr. lampičky, ktorá pri zazvonení bliká 20s.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1, Zapojte prijímač do el.siete 230V/50Hz.
- 2, Do vysielača vložte batériu (viď. obr. 1,2,3).
- 3, Po stlačení tl. vysielača zaznie trojhlasný GONG s príjemným doznievaním a dióda na prijímači bliká cca 20s. Pokiaľ zvonček nezvoní, je nutné vykonať naučenie kódu - viď. nižšie.

NAUČENIE KÓDU:

- a, Krátko stlačte funkčné tlačidlo prijímača (viď.obr.4). Dióda sa rozblíkajú (f=2Hz) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu.
- b, Stlačte tlačidlo vysielača.
- c, Prijímač vydá zvukový signál a dióda prestane blikáť (zhasne). Tým je do prijímača uložený kód príslušného vysielača a zvonček je pripravený k použitiu.
- d, Pre naučenie ďalších kódov, postupujeme rovnakým spôsobom (opakujeme a, až c,)

Pozn.: je možné naučiť až 8 kódov, ďalší vyšší kód automaticky prepisuje prvý kód!

! Pokiaľ sa do 1 minúty nepodari vyslať kód pre naučenie (stlačením tl.vysielača) je nutné opakovať postup a, až c,.

Obr 1. Otváranie



Obr 2. Zatváranie



Obr 3. Polarita batérie



RESET (vymazanie pamäte):

Stlačíme funkčné tlačidlo (viď.obr.4) na čas 4s.Vymazanie pamäte je indikované rozsvietením diódy.

(Prázdna pamäť je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 4s krátko blikne).

TECHNICKÉ PARAMETRE

PRIJÍMAČ

Napájanie	230V/ 50 Hz
Spotreba	5 VA
Dosah	až 100 m
Čiitlivosť	< - 90 dB
Max.spínaný prúd	4,5 A
Pracovná teplota	0°C až 50°C

VYSIELAČ

Napájanie	12 V alkal.L1028 23A
Vf výkon	< 200 μW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 65
Životnosť batérie	cca 1,5 roka
Pracovná teplota	-20°C až 50°C

- možnosť dokúpiť nahradné tlačidlo (NT-BCD,WS111,113)



Obr 4. Funkčné tlačidlo (na zadnej strane prijímača)

Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 100m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia.

Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov.

Pri použití lampičky s vlastným vypínačom, musí byť vypínač v polohe ZAPNUTÉ.

Dosah: v tehlovom dome.



Dosah: v panelovom dome.



BZ3-1S je vhodný pre nepočujúcich ľudí (optická indikácia), do kancelárií, do hlučných priestorov, ako privolávací systém pre chorých.

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

Distribútor v SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava

Tel./fax: +421 2 20744545

Tech. podpora v ČR (8-14h):

tel.1: +420 725 027 685

tel.2: +420 724 001 633



V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútora.

