

Bezdrátový přijímač pro časové ovládání elektrických spotřebičů - DO ZÁSUVKY -

- ___ ■ Časové ovládání elektrických spotřebičů
- ___ ■ Podle nastaveného programu spíná připojený el. spotřebič
- ___ ■ Obousměrná rádiová komunikace na 433,92 MHz
- ___ ■ Nadřazeným prvkem je centrální jednotka PH-CJ37, PH-CJ37Plus
- ___ ■ Dočasnou změnu stavu je možné provádět klíčenkou PH-WS10
- ___ ■ Prvek systému PocketHome®

MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU


PH-WS03 slouží pro ovládání el. spotřebičů ve spojení s centrální jednotkou PH-CJ37 (Plus).

1. Zapojíme přijímač do el.sítě 230V/ 50 Hz.
2. Na přijímači **blíká zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Na centrální jednotce PH-CJ37 nastavíme časový program (viz návod na PH-CJ37).
4. Na centrální jednotce zvolíme režim **ACTIV** a tl. vybereme skupinu prvků WS (viz návod na PH-CJ37).
3. Na PH-WS03 krátce stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.2) na cca 1,5 s (**zelená a červená dioda střídavě blikají**).
4. Na centrální jednotce PH-CJ37 stiskneme tl." **Test** " v režimu **ACTIV**.
5. Při správném naučení kódu **současně zabliká zelená a červená dioda**.


Dočasná změna pomocí klíčenky PH-WS10:

Přijímač je možné ovládat (zapínat a vypínat) i bezdrátovou klíčenkou PH-WS10. Ta musí být aktivována na centrální jednotce v režimu **ACTIV** pro daný přijímač. Jednou klíčenkou je možné ovládat max. 2 přijímače!

Klíčenka není součástí balení a je možné ji dokoupit na www.elbock.cz.



obr.1



obr.2



**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!**

INDIKAČNÍ DIODY

LED 1	LED 2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ = režim učení kódu BLIKAJÍ SOUČASNĚ = kód byl naučen BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE = kód byl SMAŽÁN
		sepnutí relé

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	230 V/ 50 Hz
Jmenovitý proud	< 50 mA
Příkon	< 2 W
Typ komunikace	obousměrná
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 95 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP40
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.

ZÁRUČNÍ LIST

(na výrobek je poskytována záruka 2 roky)

číslo výrobku:	datum prodeje:
	razítko prodejny:
kontroloval:	



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek PH-WS03 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Vydáno: 01.09.2011

na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

www.elbock.cz

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel./fax: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685/6